

技 术 文 件

技术文件名称: **LT-Easy2812 仿真 CMD 文件**
配置问题

技术文件编号: <V1.0>

版 本: <V1.0>

拟 制 叶红渝
审 核 张 勇
批 准 _____

力天电子 www.LT430.com

修改记录

文件编号	版本号	拟制人/ 修改人	拟制/修改日期	更改理由	主要更改内容 (写要点即可)
	1.0	叶红渝	2011-10-12		

力天电子 www.LT430.com

DSP 工程文件在仿真的过程中，如果 CMD 文件添加的不对，会出现下面的错误提示信息



此时，可以通过以下的方式进行

1 如果是将.out 文件通过 File—>Load Program...下载到 RAM 中，在生成.out 文件之前，需要在工程中添加 RAM_Link.cmd 文件，此时工程中不要出现 Flash_Link.cmd,如果有 Flash_Link.cmd,需要将 Flash_Link.cmd 文件移除，以上工作完成之后，重新编译工程文件，此时生成的.out 文件下载到 RAM 中就不会出现上面的问题。

如果将将.out 文件通过 Tools—>F28xx On_Chip Flash Programmer Load Program...下载到 FLASH 中，在生成.out 文件之前，需要在工程中添加 Flash_Link.cmd 文件，此时工程中不要出现 RAM_Link.cmd,如果有 RAM_Link.cmd,需要将 RAM_Link.cmd 文件移除，以上工作完成之后，重新编译工程文件，此时生成的.out 文件下载到 RAM 中就不会出现上面的问题。

工程文件中不同的 cmd 文件情况下，生成的.out 文件会有所不同，所以在下载.out 文件之前，确认一下工程中的 CMD 文件是哪一个，以免混淆。

Name	Value	Radix
CalGain	0.9983379	float
CalOffset	-0.03803185	float